Front





СЕНСОРНЫЙ МИНИ-ДИММЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

TC-DIM-6A

EHE CE 3

Backside



СЕНСОРНЫЙ МИНИ-ДИММЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

TC-DIM-6A




ОПИСАНИЕ

Сенсорный диммер предназначен для регулировки яркости светодиодной ленты, обладает компактными размерами и управляется касанием корпуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рабочее напряжение: 12-24В
- Количество каналов: 1шт
- Максимальный ток: 6А/канал
- Максимальная мощность: 12В 72Вт; 24В 144Вт
- Размеры: 39х31х9мм
- Степень защиты: IP20

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



- 1. При помощи разъемов DC5.5x2.1, подключите сначала светодиодную ленту, а затем питание к диммеру с соблюдением полярности. Перед включением питания убедитесь в правильности подключения и отсутствии угрозы короткого замыкания.
- 2. Коротким касанием корпуса диммера включайте и выключайте свет, длинным касанием (более 2 сек) регулируйте яркость.